

Connexions étanches DuraGard

Interverrouillages de sécurité



La seule prise d'interverrouillage non métallique à disjoncteur de série 22 kAIC, 30 A et 50 A offerte à l'heure actuelle!

Sortie d'interverrouillage à disjoncteur :

- Plages de 30 A et de 50 A, et polarisations allant jusqu'à 480 V CA
- Disjoncteur capable d'interrompre jusqu'à 22 kA
- Réinitialisation facile de la poignée après le déclenchement
- Interrupteur auxiliaire ou autres options

Convivial – montage flexible :

- Onglets de montage variables selon l'espace d'installation
- Taille compacte appropriée pour le montage sur les profilés en I standard de 8 po
- Entrée du conduit possible par le dessus, le

dessus ou le côté (¾ po, 1 po ou 1¼ po NPT)

- Grosse poignée rouge avec accès de verrouillage

Boîtier robuste DuraV ignifuge :

- Boîtier homologué UL 94-V0 et intérieur avec composantes en acier inoxydable
- Boîtier en thermoplastique antichoc
- Construction NEMA 4X

Interverrouillages de sécurité

							N° de cat.
Intensité (A)	Pôles/Fils	Tension(V)	Interverrouillage de sécurité avec disjoncteur ¹	Intensité nominale de déclenchement du disjoncteur (A)	Fiche correspondante	Contrôleur rotatif	Intérieur de remplacement
30	3P4W	125/250 V AC	9MT34U1W30B	30	9P34U1	9MI34U1WNAB	9XL34U1
30	3P4W	3Ø 250 V AC	9MT34U2W30B	30	9P34U2	9MI34U2WNAB	9XL34U2
30	3P4W	3Ø 480 V AC	9MT34U4W30B	30	9P34U4	9MI34U4WNAB	9XL34U4
30	3P4W	3Ø 600 V AC	9MT34U5W30B	30	9P34U5	9MI34U5WNAB	9XL34U5
30	3P4W	via 600 V AC/3P4W	9MT34U0W30B	30	9P34U0	9MI34U0WNAB	9XL34U0
50	3P4W	125/250 V AC	9MT54U1W50B	50	9P54U1	9MI54U1WNAB	9XL54U1
50	3P4W	3Ø 250 V AC	9MT54U2W50B	50	9P54U2	9MI54U2WNAB	9XL54U2
50	3P4W	3Ø 480 V AC	9MT54U4W50B	50	9P54U4	9MI54U4WNAB	9XL54U4
50	3P4W	3Ø 600 V AC	9MT54U5W50B	50	9P54U5	9MI54U5WNAB	9XL54U5
50	3P4W	via 600 V AC/3P4W	9MT54U0W50B	50	9P54U0	9MI54U0WNAB	9XL54U0

Remarque : 1. Changez le suffixe pour d'autres valeurs nominales de déclenchement. Exemple : 9MT54U2W30B – 50 A, 3P4W, interverrouillage de sécurité avec disjoncteur de 30 A, entrée du conduit par le haut.

♦ Changez « W » pour « F » pour l'accès avec capuchon à rabat. Exemple : 9MI34U2F30B – 30 A, 3P4W, interverrouillage de sécurité avec contrôleur rotatif et capuchon à rabat. (Limite maximale de 85 % du diam. ext. pour l'étanchéité.)

Trousse de remplacement de pied et de quincaillerie : N° de cat. 9XLMF (non métallique) et N° de cat. 9XLMF-SS (acier inoxydable).

Schémas

